# Smart Relay

Con antena Bluetooth® dentro del dispositivo



#### ACTUADOR CONECTADO CON ANTENA BLUETOOTH® DENTRO DEL DISPOSITIVO.





Convierte tus puntos de acceso en Smart.

Smart Relay le permite abrir puertas eléctricas, cancelas motorizadas o cualquier actuador eléctrico que pueda activarse cerrando un contacto.

#### Instalación oculta

El dispositivo Smart Relay puede tener una antena Bluetooth integrada o externa, para poder instalar el dispositivo incluso en espacios de instalación no convencionales: la antena se puede instalar en otro punto y conectarse al dispositivo.

# Funciones del producto

- REX (REquest to eXit = solicitud de salida = botón de apertura) es un input opto aislado para abrir el relé con un botón que puede estar a una distancia de hasta 100 metros.
- El relé de salida es un relé de señalización (1A) y puede configurarse como NA (por defecto) o NC mediante un puente dentro de la caja. Puede configurarse por Argo App para diferentes funcionalidades.
- Memoriza hasta 300 credenciales de acceso.
- Memoriza los últimos 1000 eventos.
- Bloqueo de los usuarios estándar permitiendo el acceso solo a los usuarios VIP.
- Programación y actualización de software mediante la aplicación Argo en dispositivos iOS y Android.

# Smart Relay Con antena Bluetooth® dentro del dispositivo





#### **DIMENSIONES**

- Ancho: 109 mm - Alto: 53 mm - Espesor: 26 mm

# MATERIAL

Tecnopolímero



cod. 5E065501

#### **CREDENCIALES DE ACCESO**

- Smartphone
- · Apple Watch

### INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

• Bluetooth® Low Energy 5.1

Características técnicas

# **FIRMWARE**

**ARGO** 

#### **RELEASE**

2.0

#### **ALIMENTACIÓN**

10÷30 Vcc (2W) 12÷24 Vac (4VA)

#### **MONTAJE**

- Montaje en pared
- En caja empotrada
- Montaje en carril DIN35

# **CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES**

• Humedad relativa 95% máx. sin condensación

# **TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO**

-25°C ÷ +70°C

### **TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO**

-25°C ÷ +70°C

### **PAQUETE**

1 Smart Relay, 1 pasador de plástico para activar el Modo Programación, 1 clip de montaje en carril DIN con tornillos, 1 guía de instalación (EN/ES).

Compatibilidad con aplicaciones ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	•	-	-