

Smart Relay



Con antena Bluetooth® dentro del dispositivo

ACTUADOR CONECTADO CON ANTENA BLUETOOTH® DENTRO DEL DISPOSITIVO.



Convierte tus puntos de acceso en Smart.

Smart Relay le permite abrir puertas eléctricas, cancelas motorizadas o cualquier actuador eléctrico que pueda activarse cerrando un contacto.


Instalación oculta

El dispositivo Smart Relay puede tener una antena Bluetooth integrada o externa, para poder instalar el dispositivo incluso en espacios de instalación no convencionales: la antena se puede instalar en otro punto y conectarse al dispositivo.

Funciones del producto

- REX (REquest to eXit = solicitud de salida = botón de apertura) es un input opto aislado para abrir el relé con un botón que puede estar a una distancia de hasta 100 metros.
- El relé de salida es un relé de señalización (1A) y puede configurarse como NA (por defecto) o NC mediante un puente dentro de la caja. Puede configurarse por Argo App para diferentes funcionalidades.
- Memoriza hasta 300 credenciales de acceso.
- Memoriza los últimos 1000 eventos.
- Bloqueo de los usuarios estándar permitiendo el acceso solo a los usuarios VIP.
- Programación y actualización de software mediante la aplicación ARGO en dispositivos iOS y Android.

Smart Relay Con antena Bluetooth® dentro del dispositivo



DIMENSIONES

- Ancho: 109 mm
- Alto: 53 mm
- Espesor: 26 mm

MATERIAL

Tecnopolímero

COLOR

Negro

cod. **5E065501**

CREDENCIALES DE ACCESO

- Smartphone
- Apple Watch

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- Bluetooth® Low Energy 5.1

Características técnicas

FIRMWARE

ARGO

RELEASE

2.0

ALIMENTACIÓN

10÷30 Vcc (2W) 12÷24 Vac (4VA)

MONTAJE

- Montaje en pared
- En caja empotrada
- Montaje en carril DIN35

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- Humedad relativa 95% máx. sin condensación

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-25°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-25°C ÷ +70°C

PAQUETE

1 Smart Relay, 1 pasador de plástico para activar el Modo Programación, 1 clip de montaje en carril DIN con tornillos, 1 guía de instalación (EN/ES).

Compatibilidad con aplicaciones ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	•	-	-