# Smart Relay

Avec antenne Bluetooth® à l'intérieur du dispositif



#### ACTIONNEUR CONNECTÉ AVEC ANTENNE BLUETOOTH® À L'INTERNE DU DISPOSITIF





# Rendez vos entrées intelligentes

Le Smart Relay permet d'ouvrir les portes électriques, les portails motorisés ou tout autre actionneur électrique qui nécessite la fermeture d'un contact pour être activé.

#### Installation encastrable

L'appareil Smart Relay peut être doté d'une antenne Bluetooth intégrée ou externe, de sorte qu'il peut également être installé dans des espaces non conventionnels : l'antenne peut être installée à un autre endroit et y être connectée.

# Fonctions du produit

- REX (REquest to eXit = demande de sortie = bouton d'ouverture) est une entrée opto-isolée pour ouvrir le relais à l'aide d'un bouton installé jusqu'à 100 m de distance.
- Le relais de sortie est un relais de signal (1 A) et peut être configuré comme NO (par défaut) ou NF par un cavalier à l'intérieur du boîtier. Il peut être configuré à partir de l'application Argo pour diverses fonctions.
- Mémorise jusqu'à 300 identifiants d'accès
- Enregistre les 1 000 derniers événements
- Blocage des utilisateurs standard permettant l'accès aux seuls utilisateurs VIP
- Programmation et mise à jour du logiciel via l'application Argo sur les appareils iOS et Android

# Smart Relay Avec antenne Bluetooth® à l'intérieur du dispositif





#### **DIMENSIONS**

- Largeur : 109 mm - Hauteur : 53 mm - Épaisseur : 26 mm

# MATÉRIEL

Technopolymère



cod. 5E065501

#### **IDENTIFIANTS D'ACCÈS**

- Smartphone
- · Apple Watch

#### INTERFACE DE COMMUNICATION

• Bluetooth® Low Energy 5.1

Caractéristiques techniques

# **FIRMWARE**

**ARGO** 

#### **RELEASE**

2.0

## **ALIMENTATION**

de 10 à 30 Vcc (2W) de 12 à 24 Vca (4VA)

# **MONTAGE**

- Montage Mural
- Monté en encastré
- Monté sur barre DIN35

# CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

• H.R. 95 % max sans condensation

# **TEMPÉRATURE DE SERVICE**

de -25°C à +70°C

# **TEMPÉRATURE DE STOCKAGE**

de -25°C à +70°C

# **CONFECTION**

1 Smart Relay 1 Goupille en plastique pour activer le mode de Programmation 1 Clip de montage pour barre DIN avec vis 1 Guide d'installation (EN/IT)

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	•	-	-