

Smart Relay

mit integriertem Bluetooth®



VERNETZTER AKTUATOR MIT INTEGRIERTEM BLUETOOTH®



Für intelligente Zutrittspunkte

Smart Relay ermöglicht das Öffnen elektrischer Schlosser, motorisierter Tore oder jeglicher elektrischer Aktuatoren, die durch das Herstellen eines Kontakts aktiviert werden können.


Verdeckte Montage

Das Smart Relay verfügt über ein internes oder externes Bluetooth-Modul, um das Gerät auch an ungewöhnlichen Orten einsetzen zu können: das Modul kann an einem anderen Ort installiert und mit dem Gerät verbunden werden.

Produkteigenschaften

- REX (REquest to eXit) ist ein optoisolierter Eingang, um das Relais aus bis zu 100 Metern Entfernung zu öffnen.
- Das Ausgangs-Relais ist ein Signalrelais (1 A) und kann auch als NO (Standard) oder NC mittels Drahtbrücke unter dem Gehäuse konfiguriert werden. Es kann mit der Argo-App unterschiedlich eingerichtet werden.
- Speicherung von bis zu 300 Nutzeridentitäten
- Aufzeichnung der letzten 1.000 Ereignisse
- Sperren der Standardnutzer und Zutritt nur für VIP-Nutzer
- Programmierung und Softwareupdates über die Argo-App für iOS- und Android-Geräte

Smart Relay mit integriertem Bluetooth®



ABMESSUNGEN

- Breite: 109 mm
- Höhe: 53 mm
- Tiefe: 26 mm

MATERIAL

Technopolymer

FARBE

Schwarz

cod. **5E065501**

IDENTMEDIEN

- Smartphone
- Apple Watch

SCHNITTSTELLEN

- Bluetooth® Low Energy 5.1

Technische Daten

FIRMWARE

ARGO

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- Max. 95 % ohne Kondensierung

RELEASE

2.0

BETRIEBSTEMPERATUR

-25°C ÷ +70°C

NETZTEIL

10-30 VDC (2 W) 12-24 VAC (4 VA)

LAGERTEMPERATUR

-25°C ÷ +70°C

PACKSTÜCKE

1 Smart Relay, 1 Kunststoffstift für den Start des Programmiermodus, 1 DIN Hutschienehalterung mit Schrauben, 1 Installationsanleitung (EN/DE)

Kompatibilität mit ISEO-Anwendungen

ARGO	LUCKY	LSA	V364
•	•	-	-