Mullion 485



# LECTOR DE CREDENCIALES RFID Y BLUETOOTH® CON INTERFAZ RS485





# Una nueva gama de lectores de pared.

1NCA Smart Readers es la nueva gama de lectores multinorma, de pared y para exterior, de la línea de productos ISEO Connected, diseñados para la gestión de los accesos en edificios residenciales y comerciales. Estos lectores se instalan fácilmente y se pueden utilizar tanto para puertas internas como externas ya que tienen la certificación IP66.


# Elegante en cualquier situación

Todos los lectores 1NCA Smart combinan un diseño elegante y minimalista con materiales duraderos y de alta calidad, que se adaptan a diferentes entornos. Experimenta la mezcla perfecta de elegancia y fiabilidad, aumentando tus medidas de seguridad a nuevos niveles y desbloqueando tu libertad de movimiento.

# Funciones del producto

- Memoriza hasta 300 credenciales de acceso.
- Memoriza los últimos 1000 eventos.
- Encendido mediante detección RFID y smartphone.
- Dispositivo de bajo consumo energético.
- Reloj/calendario en tiempo real.
- Señales luminosas y acústicas.
- Modo permanentemente abierto (modo oficina) sin consumo extra de batería.
- Bloqueo de los usuarios estándar permitiendo el acceso solo a los usuarios VIP.
- Programación y actualización de software mediante la aplicación Argo en dispositivos iOS y Android.





#### **DIMENSIONES**

- Altura: 146 mm
- Anchura: 48 mm
- Profundidad: 26 mm

MATERIAL ACABADO COLOR
Tecnopolímero Cristal Negro brillo

#### cod. 5E152215

#### **CREDENCIALES DE ACCESO**

- Tarjeta de identificación
- Llavero
- Pulsera
- Smartphone
- Apple Watch

#### INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- RS485
- Bluetooth® Low Energy 5.1
- RFID ISO14443B/Mifare ISO14443A

#### **CERTIFICACIONES**

 En conformidad con las directivas RED, europeas y británicas relativas a las normativas sobre los equipos radioeléctricos

Características técnicas

## **FIRMWARE**

ARGO

# **ALIMENTACIÓN**

9÷24 Vcc (1W) Modo automático de baja potencia máx 0,4mW Batería interna CR2032 3V de litio para backup RTC (Reloj tiempo real)

### **INDICACIONES**

- LED 3 colores verde, rojo, azul
- · Avisador acústico multifrecuencia

### **COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO**

Dispositivo con interfaz RS485. Este lector se puede utilizar en las configuraciones PWW y PWW+R de la cerradura Multiblindo Smart.

#### **MONTAJE**

· Montaje en pared

## **CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES**

- IP66
- Humedad relativa 95% máx. sin condensación

### **TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO**

-20°C ÷ +60°C

## **TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO**

-20°C ÷ +70°C

### **PAQUETE**

Lector 1NCA Mullion, 1 soporte de fijación, llave Torx T8, 1 x soporte de fijación tornillo Torx (M2,5x5), manual de instrucciones, 2 x tornillos (cabeza avellanada 3,5x25) y tacos (5x25).

## **ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)**

Distanciador para instalación en pared (cód.. 0000IS00354) Alimentador 24Vdc 1,5 A (cód.. 5E3506)

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	•	-	-