

## UNIDAD DE CONTROL PARA LECTOR DE CREDENCIALES CON LED EXTERIOR.



Una gama de lectores de credenciales.

Stylos Smart es una gama de lectores multinorma, disponibles en diferentes versiones: con y sin pantalla y teclado numérico, de interior y exterior. La iluminación de LED del dispositivo se puede personalizar con tres colores.

Puede utilizarse con diferentes soluciones ISEO

Las cerraduras ISEO dotadas de interfaz Lockbus, como por ejemplo el electropistón Thesis 2.0, pueden conectarse directamente con los lectores de credenciales sin usar actuadores extwernos, y gestionar de forma autónoma situaciones de doble puerta con funciones de interbloqueo y semáforos de señalización.

### Funciones del producto

- Memoriza hasta 300 credenciales de acceso.
- Memoriza los últimos 1000 eventos.
- Alimentado con pilas con detección del estado de carga.
- Encendido mediante detección RFID y smartphone.
- Dispositivo de bajo consumo energético.
- Reloj/calendario en tiempo real.
- Señales luminosas y acústicas.
- Bloqueo de los usuarios estándar permitiendo el acceso solo a los usuarios VIP.
- Programación y actualización de software mediante la aplicación Argo en dispositivos iOS y Android.

# Stylos Smart Unidad de control para lector de credenciales con LED exterior



cod. **5E0555010**

## DIMENSIONES

- Ancho: 45 mm
- Longitud: 113 mm
- Espesor: 19,3 mm

## CREDENCIALES DE ACCESO

- Tarjeta de identificación
- Llavero
- Pulsera
- Smartphone
- Apple Watch

## INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- Lockbus

## Características técnicas

### FIRMWARE

ARGO

- Montaje en carril DIN35

### RELEASE

2.0

### CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- IP40

### ALIMENTACIÓN

8÷30 Vcc

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-20°C ÷ +60°C

### INDICACIONES

- LED 3 colores verde, rojo, azul
- Avisador acústico multifrecuencia

### TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-25°C ÷ +75°C

### COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO

Compatible con los módulos lectores de credenciales de exterior.

### PAQUETE

1 unidad de control, 1 kit de carril DIN35, manual de instalación. Nota: el módulo lector de credenciales no está incluido y debe pedirse por separado.

### MONTAJE

- Montaje en pared

### ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

Actuador para electrocerradura (cód. 5E2501).  
Distanciador para la instalación en la pared del lector de credenciales (cód. 5E0000135).  
Puente eléctrico. Kit 5 piezas (cód. 5E00000205).

## Compatibilidad con aplicaciones ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	•	-	-