# V364 Relay

Avec antenne Bluetooth® à l'extérieur du dispositif



# ACTIONNEUR CONNECTÉ AVEC ANTENNE BLUETOOTH® À L'À L'EXTÉRIEUR DU DISPOSITIF





# Rendez vos entrées intelligentes

Relay permet l'ouverture de portes électriques, de portails motorisés ou tout autre actionneur électrique qui nécessite la fermeture d'un contact pour être activé.

#### Installation occultée


L'appareil Relay peut être doté d'une antenne Bluetooth intégrée ou externe, de sorte qu'il peut également être installé dans des espaces non conventionnels : l'antenne peut être installée à un autre endroit et y être connectée.

# Fonctions du produit

- Permet d'ouvrir les portes électriques, les portails motorisés ou tout autre actionneur électrique qui nécessite la fermeture d'un contact pour être activé.
- REX (REquest to eXit = demande de sortie = bouton d'ouverture) est une entrée opto-isolée pour ouvrir le relais à l'aide d'un bouton installé jusqu'à 100 m de distance.
- Le relais de sortie est un relais de signal (1 A) et peut être configuré comme NO (par défaut) ou NF par un cavalier à l'intérieur du boîtier. Il peut être configuré pour diverses fonctions.
- Horloge en temps réel/Calendrier
- Logiciel pouvant être mis à jour sur site via un téléphone Bluetooth® (autonome)

# V364 Relay Avec antenne Bluetooth® à l'extérieur du dispositif





#### **DIMENSIONS**

Dimensions Smart Relay: - Largeur: 109 mm - Hauteur: 53 mm - Profondeur: 26 mm

Dimensions Antenne Bluetooth®:

- Largeur : 65 mm - Hauteur : 35 mm - Profondeur : 15 mm

**MATÉRIEL** 

Technopolymère

COULEUR Noir

cod. 5E066502

Caractéristiques techniques

### **FIRMWARE**

1RIS

#### **RELEASE**

2.0

# ALIMENTATION

de 10 à 30 Vcc (2W) de 12 à 24 Vca (4VA)

# **SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES**

2 ENTRÉES : REX (Request to Exit = commande d'ouverture) et INPUT configurable 2 SORTIES : RELAIS 5 A et Relais de signalisation 1 A Configurable

#### **MONTAGE**

- Montage Mural
- Monté sur barre DIN35

# **TEMPÉRATURE DE SERVICE**

de -25°C à +70°C

# **TEMPÉRATURE DE STOCKAGE**

de -25°C à +70°C

# CONFECTION

1 Relay 1 Goupille en plastique pour activer le mode de Programmation 1 Clip de montage pour barre DIN avec vis 1 module Bluetooth® à distance avec câble 1 Guide d'installation (EN/IT)

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO LUCKEY LSA V364