

# Sofia Gateways



HyperGate Lite per Luckey

Versione P.O.E. (Power Over Ethernet)

GESTISCE LE CREDENZIALI DI ACCESSO IN TEMPO REALE E CONTROLLA LE SERRATURE INTELLIGENTI DA REMOTO





Realizza impianti di controllo accessi completamente online e wireless

Sofia HyperGate permette di realizzare sistemi di controllo accessi completamente online e wireless basati sulle serrature ISEO Argo. Il dispositivo HyperGate permette di aggiornare da remoto la memoria della serratura (white-list), autorizzare o disattivare nuovi utenti, tessere e smartphone. Inoltre, HyperGate consente l'apertura del varco da remoto, nonché la lettura dello storico delle serrature tramite browser o dispositivo smartphone da remoto.

## Funzioni di prodotto


- Aggiornamento da remoto della memoria della serratura (white-list).
- Autorizzazione o disattivazione nuovi utenti, tessere e smartphone.
- Apertura del varco da remoto.
- Lettura dello storico delle serrature da remoto.




## DIMENSIONI

- Larghezza: 125 mm
- Profondità: 40 mm
- Altezza: 85 mm

## MATERIALE

 Tecnopolimero

## COLORE

 Bianco

cod. **5E07S514**

## INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- Ethernet TCP/IP 10/100 base-T
- Radio 2.4 GHz

## Caratteristiche tecniche

### FIRMWARE

SOFIA

Enterprise

### ALIMENTAZIONE

Richiede PoE Switch IEEE 802.3af fino a 15,4W.  
Trasmissione di dati e alimentazione su cavo Ethernet CAT5e/CAT6. Consumo di potenza max. 10W

### MONTAGGIO

- A parete
- Da tavolo

### TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

0°C ÷ +50°C

### CARATTERISTICHE HARDWARE

Modulo CPU basato su ARM A7  
512 MB RAM  
8 GB di memoria flash eMMC non volatile

### TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-25°C ÷ +75°C

### SISTEMA OPERATIVO

Embedded Linux

### CONFEZIONE

1 Gateway

### COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

Compatibile sia con i sistemi Lucky Basic che Lucky

### ACCESSORI (NON INCLUSI)

Alimentatore (cod. 0000A00155)  
Kit per fissaggio a parete ( cod. 0000A00154)

## Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	-	-