

LETTORE DI CREDENZIALI RFID E BLUETOOTH® CON INTERFACCIA RS485



Una nuova gamma di lettori da parete

1NCA Smart Readers è la nuova gamma di lettori multi-standard, da parete e per esterno, della linea di prodotti ISEO Connected, progettati per la gestione degli accessi in edifici residenziali e commerciali. Questi lettori sono facilmente installabili e possono essere utilizzati per porte interne, ma anche cancelli esterni poiché hanno la certificazione IP66.

Elegante in ogni situazione

Tutti i lettori 1NCA Smart combinano un design elegante e minimalista con materiali di alta qualità e durevoli, che ben si adattano a diversi ambienti. Sperimenta la miscela perfetta di eleganza e affidabilità, elevando le tue misure di sicurezza a nuovi livelli e sbloccando la tua libertà di movimento.

Funzioni di prodotto

- Memorizza fino a 300 credenziali di accesso
- Memorizza gli ultimi 1.000 eventi
- Accensione da rilevazione RFID e smartphone
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Real Time Clock/Calendario
- Segnalazioni luminose ed acustiche
- Funzione apertura a giorno (funzione ufficio) senza extra consumo batterie
- Blocco degli utenti Standard permettendo l'accesso solo agli utenti VIP
- Programmazione e aggiornamento software mediante Argo app su dispositivi iOS e Android




cod. **5E152215**

## DIMENSIONI

- Altezza: 146 mm
- Larghezza: 48 mm
- Profondità: 26 mm

## MATERIALE

 Tecnopolimero

## FINITURA

 Vetro

## COLORE

 Nero lucido

## CREDENZIALI DI ACCESSO

- Badge
- Keyfob
- Braccialetto
- Smartphone
- Apple Watch

## INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- RS485
- Bluetooth® Low Energy 5.1
- RFID ISO14443B/Mifare ISO14443A

## CERTIFICAZIONI

- Conformità alle direttive RED, europee e britanniche relative alle normative sulle apparecchiature radio

## Caratteristiche tecniche

### FIRMWARE

ARGO

- A parete

### ALIMENTAZIONE

9÷24 Vdc (1W) Automatic low power mode max 0,4mW  
Batteria interna CR2032 3V Lithium per backup RTC (real time clock)

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- IP66
- H.R. 95% max senza condensa

### SEGNALAZIONI

- LED 3 colori verde, rosso, blu
- Buzzer multifrequenza

### TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

-20°C ÷ +60°C

### TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-20°C ÷ +70°C

### COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

Dispositivo con interfaccia RS485. Questo lettore può essere utilizzato nelle configurazioni PWW e PWW+R della serratura Multiblindo Smart.

### CONFEZIONE

Lettore 1NCA Mullion, 1 staffa di fissaggio, chiave Torx T8, 1 x fissaggio staffa Vite Torx (M2,5x5), manuale di istruzioni, 2 x viti (testa svasata 3,5x25) e tasselli (5x25).

### MONTAGGIO

### ACCESSORI (NON INCLUSI)

Distanziale per installazione a muro (cod. 0000IS00354)  
Alimentatore 24Vdc 1,5 A (cod. 5E3506)

## Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	•	-	-