

Stylos Smart

Centrale di controllo per lettore di credenziali con led da esterno



CENTRALE DI CONTROLLO PER LETTORE DI CREDENZIALI CON LED DA ESTERNO



Una gamma di lettori di credenziali

Stylos Smart è una gamma di lettori multistandard, disponibili in diverse versioni: con e senza display e tastiera numerica, da intrerno e da esterno. L'illuminazione a led del dispositivo è personalizzabile con tre colori.

Utilizzabili con diverse soluzioni ISEO

Le serrature ISEO dotate di interfaccia Lockbus, come ad esempio l'elettropistone Thesis 2.0, possono essere collegate direttamente con i lettori di credenziali senza utilizzare attuatori esterni, e gestire autonomamente anche situazioni di doppio varco con funzioni di interblocco e semafori di segnalazione.

Funzioni di prodotto

- Memorizza fino a 300 credenziali di accesso
- Memorizza gli ultimi 1.000 eventi
- Alimentato a batteria con rilevazione stato carica
- Accensione da rilevazione RFID e smartphone
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Real Time Clock/Calendario
- Segnalazioni luminose ed acustiche
- Blocco degli utenti Standard permettendo l'accesso solo agli utenti VIP
- Programmazione e aggiornamento software mediante Argo app su dispositivi iOS e Android

Stylos Smart Centrale di controllo per lettore di credenziali con led da esterno



cod. **5E0555010**

DIMENSIONI

- Larghezza: 45 mm
- Lunghezza: 113 mm
- Spessore: 19,3 mm

CREDENZIALI DI ACCESSO

- Badge
- Keyfob
- Braccialetto
- Smartphone
- Apple Watch

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- Lockbus

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE

ARGO

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- IP40

RELEASE

2.0

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

-20°C ÷ +60°C

ALIMENTAZIONE

8÷30 Vdc

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE

Confezione: 1 centrale di controllo, 1 kit per barra DIN35, manuale installazione. Nota: modulo lettore di credenziali non incluso e da ordinare a parte.

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

Compatibile con moduli lettori di credenziali da esterno.

ACCESSORI (NON INCLUSI)

Attuatore per elettroserratura (cod. 5E2501)

Distanziale per installazione a muro del lettore di credenziali (cod. 5E0000135)

Jumper elettrico. Kit 5 pezzi (cod. 5E00000205)

Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKY	LSA	V364
•	•	-	-