

Centrale di controllo per lettore di credenziali con led da esterno

---

## CENTRALE DI CONTROLLO PER LETTORE DI CREDENZIALI CON LED DA ESTERNO



### Una gamma di lettori di credenziali

Stylos Smart è una gamma di lettori multistandard, disponibili in diverse versioni: con e senza display e tastiera numerica, da interno e da esterno. L'illuminazione a led del dispositivo è personalizzabile con tre colori.

### Utilizzabili con diverse soluzioni ISEO

Le serrature ISEO dotate di interfaccia Lockbus, come ad esempio l'elettropistone Thesis 2.0, possono essere collegate direttamente con i lettori di credenziali senza utilizzare attuatori esterni, e gestire autonomamente anche situazioni di doppio varco con funzioni di interblocco e semafori di segnalazione.

### Funzioni di prodotto

- Memorizza fino a 300 credenziali di accesso
- Memorizza gli ultimi 1.000 eventi
- Alimentato a batteria con rilevazione stato carica
- Accensione da rilevazione RFID e smartphone
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Real Time Clock/Calendario
- Segnalazioni luminose ed acustiche
- Blocco degli utenti Standard permettendo l'accesso solo agli utenti VIP
- Programmazione e aggiornamento software mediante Argo app su dispositivi iOS e Android

# Stylos Smart Centrale di controllo per lettore di credenziali con led da esterno



cod. **5E0555010**

## DIMENSIONI

- Larghezza: 45 mm
- Lunghezza: 113 mm
- Spessore: 19,3 mm

## CREDENZIALI DI ACCESSO

- Badge
- Keyfob
- Braccialetto
- Smartphone
- Apple Watch

## INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- Lockbus

## Caratteristiche tecniche

### FIRMWARE

ARGO

### RELEASE

2.0

### ALIMENTAZIONE

8÷30 Vdc

### SEGNALAZIONI

- LED 3 colori verde, rosso, blu
- Buzzer multifrequenza

### COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

Compatibile con moduli lettori di credenziali da esterno.

### MONTAGGIO

- A parete
- Su barra DIN35

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- IP40

### TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

-20°C ÷ +60°C

### TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-25°C ÷ +75°C

### CONFEZIONE

Confezione: 1 centrale di controllo, 1 kit per barra DIN35, manuale installazione. Nota: modulo lettore di credenziali non incluso e da ordinare a parte.

### ACCESSORI (NON INCLUSI)

Attuatore per elettroserratura (cod. 5E2501)

Distanziale per installazione a muro del lettore di credenziali (cod. 5E0000135)

Jumper elettrico. Kit 5 pezzi (cod. 5E00000205)

## Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	•	-	-