


V364 Relay

Con antenna Bluetooth® all'interno del dispositivo



ATTUATORE CONNESSO CON ANTENNA BLUETOOTH® ALL'INTERNO DEL DISPOSITIVO



Comanda i tuoi varchi di accesso


Relay permette di aprire porte elettriche, cancelli motorizzati o qualsiasi attuatore elettrico che può essere attivato chiudendo un contatto.

Istallazione a scomparsa

Il dispositivo Relay può avere antenna Bluetooth integrata o esterna, per poter installare il dispositivo anche in spazi installativi non convenzionali: l'antenna può essere installata in un altro punto e collegata allo stesso.

Funzioni di prodotto

- Permette di aprire porte elettriche, cancelli motorizzati o qualsiasi attuatore elettrico che può essere attivato chiudendo un contatto.
- REX (REquest to eXit = richiesta di uscita = bottone di apertura) è un input opto-isolato per aprire il relay con un bottone distante fino a 100 mt.
- Il relay di output è un relay di segnale (1A) e può essere configurato come NO (default) o NC da un jumper all'interno della scatola.
- Real Time Clock/Calendario
- Software aggiornabile in loco tramite telefono Bluetooth® (Stand Alone)



DIMENSIONI

- Larghezza: 109 mm
- Altezza: 53 mm
- Spessore: 26 mm

MATERIALE

-  Tecnopolimero

COLORE

-  Nero

cod. **5E066501**

CREDENZIALI DI ACCESSO

- Smartphone

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- Bluetooth® Low Energy 5.1

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE

1RIS

- Su barra DIN35

- In scatola a incasso

RELEASE

2.0

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- H.R. 95% max senza condensa

ALIMENTAZIONE

10÷30 Vdc (2W) 12÷24 Vac (4VA)

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

-25°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-25°C ÷ +70°C

CARATTERISTICHE HARDWARE

2 INPUTS: REX (Request to Exit = comando apertura) e

INPUT configurabile

2 OUTPUTS: RELAY 5 A e Relay di Segnale 1 A Configurabile

CONFEZIONE

1 Relay 1 Spina in plastica per attivare la Modalità

Programmazione 1 Clip di montaggio per barra DIN con viti

1 Guida installazione (EN/IT)

MONTAGGIO

- A parete

Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKY	LSA	V364
-	•	•	•