

Stylos Smart



Lector de credenciales con pantalla y teclado numérico

LECTOR DE CREDENCIALES CON PANTALLA Y TECLADO NUMÉRICO.



Una gama de lectores de credenciales.

Stylos Smart es una gama de lectores multinorma, disponibles en diferentes versiones: con y sin pantalla y teclado numérico, de interior y exterior. La iluminación de LED del dispositivo se puede personalizar con tres colores.

Puede utilizarse con diferentes soluciones ISEO

Las cerraduras ISEO dotadas de interfaz Lockbus, como por ejemplo el electropistón Thesis 2.0, pueden conectarse directamente con los lectores de credenciales sin usar actuadores externos, y gestionar de forma autónoma situaciones de doble puerta con funciones de interbloqueo y semáforos de señalización.

Funciones del producto

- Memoriza hasta 300 credenciales de acceso.
- Memoriza los últimos 1000 eventos.
- Alimentado con pilas con detección del estado de carga.
- Encendido mediante detección RFID y smartphone.
- Dispositivo de bajo consumo energético.
- Reloj/calendario en tiempo real.
- Señales luminosas y acústicas.
- Bloqueo de los usuarios estándar permitiendo el acceso solo a los usuarios VIP.
- Programación y actualización de software mediante la aplicación ARGO en dispositivos iOS y Android.




cod. **5E1320456**

DIMENSIONES

- Ancho: 47,5 mm
- Longitud: 130 mm
- Espesor: 17,5 mm

ACABADO

 Tecnopolímero

COLOR

 Negro brillo

CREDENCIALES DE ACCESO

- Tarjeta de identificación
- Llavero
- Pulsera
- Smartphone
- Apple Watch

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

Características técnicas

FIRMWARE

ARGO

RELEASE

2.0

ALIMENTACIÓN

8÷30 Vcc

INDICACIONES

- LED 3 colores verde, rojo, azul
- Avisador acústico multifrecuencia

MONTAJE

- Montaje en pared

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- IP40

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-25°C ÷ +75°C

PAQUETE

1 lector, manual de instrucciones, 2 tornillos para metal, 2 tornillos para plástico, 2 tacos.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

Actuador para electrocerradura (cód. 5E2501).

Distanciador para la instalación en la pared del lector de credenciales (cód. 5E0000135).

Puente eléctrico. Kit 5 piezas (cód. 5E00000205).

Compatibilidad con aplicaciones ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	•	-	-