

Stylos Smart



Lecteur des identifiants avec écran et clavier numérique

LECTEUR DES IDENTIFIANTS AVEC ÉCRAN ET CLAVIER NUMÉRIQUE



Une gamme de lecteurs d'identifiants

Stylos Smart est une gamme de lecteurs multistandards, disponibles en différentes versions : avec ou sans écran et clavier numérique, pour l'intérieur et l'extérieur. L'éclairage LED du dispositif peut être personnalisé en trois couleurs.

Peut être utilisé avec différentes solutions ISEO

Les serrures ISEO munies d'une interface Lockbus, comme c'est le cas de l'électro-piston Thesis 2.0, sont directement connectées aux lecteurs d'identifiants, sans actionneur externe. Elles peuvent aussi gérer de façon autonome les doubles accès notamment, avec interverrouillage et signaux lumineux.

Fonctions du produit

- Mémorise jusqu'à 300 identifiants d'accès
- Enregistre les 1 000 derniers événements
- Alimenté par pile avec détection de l'état de charge
- Réveil par la détection de carte RFID et smartphone (breveté)
- Dispositif à faible consommation d'énergie
- Horloge en temps réel/Calendrier
- Signaux visuels et sonores
- Blocage des utilisateurs standard permettant l'accès aux seuls utilisateurs VIP
- Programmation et mise à jour du logiciel via l'application Argo sur les appareils iOS et Android



cod. **5E1320456**


DIMENSIONS

- Largeur : 47,5 mm
- Longueur : 130 mm
- Épaisseur : 17,5 mm

FINITION

 Technopolymère

COULEUR

 Noir brillant

IDENTIFIANTS D'ACCÈS

- Badge
- Porte-clés
- Bracelet
- Smartphone
- Apple Watch

INTERFACE DE COMMUNICATION

- RFID ISO14443B/Mifare ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

Caractéristiques techniques

FIRMWARE

ARGO

RELEASE

2.0

ALIMENTATION

de 8 à 30 Vcc

SIGNALISATIONS

- Led 3 couleurs vert, rouge, bleu
- Alarme sonore multifréquence

MONTAGE

- Montage Mural

CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

- IP40

TEMPÉRATURE DE SERVICE

de -20°C à +60°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

de -25°C à +75°C

CONFECTION

1 lecteur, 1 manuel d'instructions, 2 vis pour matériau métal, 2 vis pour matériau plastique, 2 chevilles.

ACCESSOIRES (NON INCLUS)

Actionneur pour serrure électrique (code 5E2501)

Entretoise pour l'installation murale du lecteur d'identifiants (code 5E0000135)

Cavalier électrique. Kit 5 pièces (code 5E00000205)

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	•	-	-