

## LETTORE DI CREDENZIALI CON LED



### Una gamma di lettori di credenziali

Stylos Smart è una gamma di lettori multistandard, disponibili in diverse versioni: con e senza display e tastiera numerica, da interno e da esterno. L'illuminazione a led del dispositivo è personalizzabile con tre colori.

### Utilizzabili con diverse soluzioni ISEO

Le serrature ISEO dotate di interfaccia Lockbus, come ad esempio l'elettropistone Thesis 2.0, possono essere collegate direttamente con i lettori di credenziali senza utilizzare attuatori esterni, e gestire autonomamente anche situazioni di doppio varco con funzioni di interblocco e semafori di segnalazione.

### Funzioni di prodotto

- Memorizza fino a 300 credenziali di accesso
- Memorizza gli ultimi 1.000 eventi
- Alimentato a batteria con rilevazione stato carica
- Accensione da rilevazione RFID e smartphone
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Real Time Clock/Calendario
- Segnalazioni luminose ed acustiche
- Blocco degli utenti Standard permettendo l'accesso solo agli utenti VIP
- Programmazione e aggiornamento software mediante Argo app su dispositivi iOS e Android




cod. **5E1320156**

## DIMENSIONI

- Larghezza: 47,5 mm
- Lunghezza: 130 mm
- Spessore: 17,5 mm

## FINITURA

 Tecnopolimero

## COLORE

 Nero lucido

## CREDENZIALI DI ACCESSO

- Badge
- Keyfob
- Braccialetto
- Smartphone
- Apple Watch

## INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- RFID ISO14443B/Mifare ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

## Caratteristiche tecniche

### FIRMWARE

ARGO

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- IP40

### RELEASE

2.0

### TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

-20°C ÷ +60°C

### ALIMENTAZIONE

8÷30 Vdc

### TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-25°C ÷ +75°C

### SEGNALAZIONI

- LED 3 colori verde, rosso, blu
- Buzzer multifrequenza

### CONFEZIONE

1 lettore, foglio istruzioni, 2 viti per metallo, 2 viti per plastica, 2 tappi a muro.

### ACCESSORI (NON INCLUSI)

Attuatore per elettroserratura (cod. 5E2501)

Distanziale per installazione a muro del lettore di credenziali (cod. 5E0000135)

Jumper elettrico. Kit 5 pezzi (cod. 5E0000205)

### MONTAGGIO

- A parete

## Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO



LUCKEY



LSA



V364

